1. Для запуска настройки соединения необходимо нажать правой кнопкой мыши на значек сетевых подключений на панели задач.



4. Необходимо выбрать "Подключение к рабочему месту".



5. При отображении данно окна выберите пункт "Нет, создать новое подключение".

Подключение к рабочему месту	
Использовать имеющееся подключение?	
Нет, создать новое подключение	
🔘 Да, выбрать существующее подключение	
🦉 🚺 Минипорт WAN (РРТР)	
Mинипорт WAN (PPTP)	
— 👩 МИНИПОРТ WAN (PP IP)	
	Далее Отмена

6. Необходимо "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)".



7. Выберите "Отложить настройку подключения к Интернету".



8. Впишите необходимые для подключения данные и нажмите "Далее".

			S
0	Подключиться к рабочему месту		
	Введите адрес Интернета для подключения		
	Этот адрес можно получить у сетевого администратора.		
	Адрес в Интернете: vpn.wlan		
	Имя местоназна <u>ч</u> ения: Cityline		
	Использовать <u>с</u> март-карту		
	🌍 📃 Разрешить использовать это подключение другим пользователям		
	Этот параметр позволяет любому пользователю, имеющему доступ к этому компьютеру, использовать это подключение.		
	☑ Не подключаться сейчас, только выполнить установку для подключения в бу,	ущем	
	Далее	Отмена	

9. Укажите зарегистрированные логин и пароль выданные при подключении и нажмите "Создать".

🕞 🗽 Подключиться к рабоч	ему месту	
Введите имя пользов	вателя и пароль	
<u>П</u> ользователь:	ваш_логин	
Паро <u>л</u> ь:	ваш_пароль	
	Отобра <u>ж</u> ать вводимые знаки 3апомнить этот пароль	
До <u>м</u> ен (не обязательно):		
		Создать Отмена

10. Нажмите "Закрыть".



11. Заходим в "Центр управления сетями и общим доступом" и нажимаем "Изменение параметров адаптера".



12. Нажимаем правой кнопкой на созданное соединение CityLine.



13. Выбираем пункт меню "Свойства".

14. Параметры. Галочку "Включать домен входа Windows" необходимо убрать.

Общие	Параметры	Безопасность	Сеть Доступ	
Пара	аметры набора Отображать хо Запрашивать и Включать доме	номера д подключения мя, пароль, серт н входа в Window	ификат и т.д. ws	
Пара	аметры повтор	ного звонка	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Чис	ло попыток на	бора номера:	3	* *
Инт	ервал между п	опытками:	1 минута	-
Bpe	мя простоя до	разъединения:	никогда	-
Пор	ог простоя:			-
	Перезвонить п	ри разрыве связ	и	
Пар	раметры РРР			
				0



бщие	Параметры	Безопасность	Сеть	Доступ
<u>Т</u> ип VP	N:			
Тунне	тыный проток	ол точка-точка (PPTP)	
		Дor	олнит <u>е</u> ли	ьные параметр
Шифро	вание данных	:		
необя	зательное (по	дключиться дах	ке без ши	фрования)
Пров	ерка подлинн	ости		
🔘 Пр	отокол расши	ренной проверн	ки подлин	ности (ЕАР)
				v
@ P-				Свойства
	эрешить спед	ующие протоко		
	<u>Н</u> езашифров	анный пароль (F	PAP)	
✓ ✓ ✓	Протокол про Протокол Міс	оверки пароля (crosoft <u>C</u> HAP вер	СНАР) осии 2 (М.	S-CHAP v2)
V V V	Протокол про Протокол Міс Шспользо Windows (оверки пароля (crosoft <u>C</u> HAP вер вать автоматич (и имя домена, о	СНАР) юсии 2 (Ма ески имя если суща	S-CHAP v2) в входа и парол ествует)

После нажатия "ОК" окно свойств закроется и подключение будет созданно.

16. Для подключения необходимо нажать левой кнопкой мыши на значек сетевых подключений на панели задач.



17. Нажмите на подключение и нажмите кнопку "Подключить" .

Сети	
Подключения	
Nordsky	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Подключить

18. Введите логин (Пользователь) и пароль (Пароль) выданные при регистрации.

Если все настроенно верно и данные указанны правильно должно произойти подключение к Интернету.